

## Multimètre numérique universel FULL-SMART



### Description du produit

Multimètre numérique utilisé pour diagnostiquer et détecter les composants électriques défectueux. Grâce à la technologie FULL-SMART, le multimètre est très facile à utiliser et il peut être même utilisé par les utilisateurs sans expérience. Utilisé dans les secteurs de l'automobile, des installations électriques et électroménager.

### Caractéristiques

- la technologie SMART – le multimètre détecte le paramètre mesuré et adapte d'une façon automatique l'étendu de mesure (AUTO RANGE) de la tension continue et alternative, du test de diode ou de la résistance;
- SELECT – permet la commutation de fonction pour la mesure sans contact NCV/capacité/fréquence/intensité du courant;
- TRUE RMS permet de mesurer le courant et la tension alternatifs, de déterminer avec précision la valeur efficace réelle des courants sinusoïdaux et déformés;
- NCV permet de détecter sans contact la présence de courant;
- DATA HOLD vous permet de conserver la valeur actuellement mesurée sur l'écran;
- le multimètre peut de mesurer la tension continue et alternative jusqu'à 600 V, la résistance jusqu'à 40 M $\Omega$ , la capacité jusqu'à 4 mF, la fréquence jusqu'à 4 mHz, faire un test de continuité et de charge de batterie 1,5/9 V;
- dispose d'un grand écran LCD avec rétro-éclairage et l'affichage jusqu'à 4000 points;
- la lampe de poche intégrée vous permet de travailler la nuit et dans l'obscurité;
- la coque en caoutchouc protège contre les dommages mécaniques;
- sa forme confortable, ergonomique et compacte permet de travailler confortablement d'une seule main;
- alimenté par une pile AAA de 2x1,5 V dont la durée de vie est prolongée grâce à la fonction d'arrêt automatique;
- le cordon de mesure inclus.

### Données techniques

Mesure de tension alternative: 0-600 V

Mesure de tension constante: 0-600 V


Mesure de capacité: max. 4 mF

Mesure de la résistance: 40 M $\Omega$

Mesure de la fréquence: 4 mHz

Mesure de charge de batterie: 1,5/9 V

HT1E615	5902801365713	204 x 39 x 30 mm	1	100



**Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,  
10117 Berlin, Deutschland**

**Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведен для:**  
**PL** GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

**Importer/ Импортёр:**  
Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:  
**RU** ООО «ГТВ РУС» 140073, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru  
**HR** GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Distributor:**  
**ES** GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain  
**CZ** GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová  
**BR** GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil